



[www.praim.com](http://www.praim.com)



## Praim Thin Client Ino Series



**Piccolo, veloce e a bassissimo consumo.**  
La nuova serie di Thin Client Praim Ino9000 è disegnata per offrire elevate prestazioni in ambienti centralizzati, Microsoft, Citrix, VMware View e IBM iSeries.

- Ideale come postazione di accesso in architettura VDI integra il supporto verso gli ambienti Citrix XenDesktop e VMware View.
- **Ridottissimi consumi elettrici**, è una soluzione green, solamente 9W.
- **L'alta affidabilità e la potente gestione centralizzata** offerta dallo strumento remoto Praim ThinMan, permettono di ridurre drasticamente i costi totali di possesso (TCO) rispetto ad una soluzione basata su architettura PC.
- **Semplice e sicuro** accesso alle applicazioni aziendali, senza rischio virus.
- **Emulatore IBM AS/400 Praim**, con supporto evoluto della sessione video e stampante.
- **Piccolo**, solo 15.6 x 12.2 x 3.6 cm, si può anche installare **direttamente sul retro di un monitor LCD** con standard VESA annullando completamente l'ingombro dell'unità.
- **Supporto WiFi**, con opzione integrata e antenna esterna permette di creare una postazione di lavoro wireless con ridotte dimensioni.
- **Risoluzione video fino a 1920 x 1440** con rapporto 4:3 oppure 16:9 **wide screen**.

Specifiche	XT9000-I	XT9200-I	XP9400-I	WE9700-I	PX1000-I
Codici	80X9000I02	80X9200I02	80W9401I02	80W9700I02	80P1000I02
Processore / Chipset	VIA Eden ULV 1000MHz / VIA VX855				
Alimentatore	esterno 100/240VAC 50/60Hz, 12V 3A - 36W				
Consumo elettrico: attivo / stand-by	9W / 1.4W modello standard, 11W / 1.4W con opzione wireless integrata				
Dim. dispositivo, peso / Dim. imballo, peso	15,6(H) x 12,2(P) x 3,6(L) cm, 0,680 Kg / 21,6(H) x 23,5(P) x 8,3(L) cm, 1,450 Kg				
Certificazioni dispositivo / alimentatore	CE, FCC Class B, UL / CE, FCC Class B, GS TUV,UL				
Temperatura di funzionamento / umidità	0° ÷ 35° / 20% ÷ 80%				
Aggancio di sicurezza	Foro tipo kensington				
Sistema Operativo	ThinOX V8	ThinOX V8	XPe SP3	WES 7	PXE BOOT
Memoria RAM / Memoria Flash	512MB / 2GB	512MB / 2GB	1GB / 2GB	2GB / 4GB	512MB / -
Risoluzione video DDC 4:3, 16:10 WIDE	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440
Colori	da 256 a 16,8 Milioni				
Periferiche					
Porte USB / Rete Ethernet	4 porte USB 2.0 (2 fronte + 2 retro) / 10/100/1000 BaseT Ethernet RJ45				
Monitor	1 porta DVI-I (Dual Monitor) con adattatore DVI-VGA incluso				
Mouse / Tastiera PS2	1 porta PS/2, adattatore PS/2 per mouse e tastiera incluso, mouse ottico incluso				
Connessione parallela	Con cavo adattatore USB - Parallelo opzionale				
Audio In MIC / Audio Out Cuffie	1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack				
Altoparlante integrato	Altoparlante integrato 1W				
Wireless integrata 802.11b/g/n	Opzionale di fabbrica				
Protocolli e client residenti					
TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, SNMP MIB II	•	•	•	•	--
Auth. 802.1X Ethernet EAP/PEAP MSCHAPV2	•	•	•	•	--
Cisco VPN Client	•	•	◊	◊	--
Client RDP, Client Citrix ICA, PN Agent	•	•	•	•	--
Client VMware View 4.6	RDP/PCoIP	RDP/PCoIP	RDP/PCoIP	RDP/PCoIP	--
Citrix XenDesktop 4.0 / 5.0	•	•	•	•	--
Client Ericom PowerTerm WebConnect	•	•	•	•	--
Client Leostream / Client Provision Networks VAS	•	•	◊	◊	--
Browser	Firefox 3.0.1	Firefox 3.0.1	IE 7.0	IE 8.0	--
Emulatore Praim TN5250E / 3270 Video/Printer	•	•	Opz. Net2000	Opz. Net2000	--
Emulatore Praim VT/ASCII	•	•	•	•	--
PDF Viewer locale	•	Acrobat 7	Acrobat 7	◊	--
Microsoft .NET Framework	•	•	2.0	2.0-3.0-3.5	--
Media Player, Wordpad	•	•	•	•	--
E-mail client	•	Thunderbird 2.0	Outlook Exp.	•	--
JVM	•	SUN 1.6	◊	◊	--
Flash Player	•	Adobe Flash	◊	◊	--
Open Office	•	OpenOffice 3.3	•	•	--
Client voip Skype locale	•	•	◊	◊	--
Client NX NoMachine	•	•	◊	◊	--
Client X11	•	•	•	•	--
Client Propalms TSE	•	•	◊	◊	--
Client VNC	•	•	◊	◊	--
Sessione di Shell script	•	•	•	•	--
Supporto di stampa CUPS	•	•	•	•	--
LPD/LPR e RAW	•	•	•	•	--
Partizione disco Utente	•	50MB	~ 1GB	~ 1.5GB	--
Supporto USB re-direction Praim	◻	◻	◻	◻	--
Sistemi operativi supportati					
Citrix Metaframe 1.7, 1.8, XP, PS Server 4, 4.5	•	•	•	•	--
Citrix XenApp 6.0, Citrix XenDesktop 3.x, 4.0	•	•	•	•	--
Microsoft Windows 2000/2003/2008 TS	•	•	•	•	--
Unix/Linux/AIX, NX NoMachine Server	•	•	•	•	--
IBM AS/400, IBM S/390	•	•	Opz. Net2000	Opz. Net2000	--
Amministrazione					
Gestione remota via Praim ThinMan	Freeware	Freeware	Freeware	Freeware	--
Upgrade FW /VNC shadow / WakeOn LAN	•	•	•	•	--
Screen saver con password	•	•	•	•	--
Opzioni	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Chiavetta esterna WiFi USB 802.11b/g	80AC00031	80AC00031	80AC00031	80AC00031	80AC00031
Wireless integrata 802.11b/g	80AC00060	80AC00060	80AC00060	80AC00060	80AC00060
Wireless integrata 802.11b/g/n	80AC00063	80AC00063	80AC00063	80AC00063	80AC00063
Espansione disco Flash di fabbrica	-	-	4GB	--	-
Espansione memoria ram DDR2	1GB / 2GB	1GB / 2GB	2GB	--	2GB
Cavo adattatore USB-Parallelo	80EC00012	80EC00012	80EC00012	80EC00012	80EC00012
Tastiera 105 tasti PS/2 standard PC nera	89T110001	89T110001	89T110001	89T110001	89T110001
Tastiera 105 tasti PS/2 doppio profilo PC/5250	89T110002	89T110002	89T110002	89T110002	89T110002
KIT di fissaggio VESA monitor LCD	80EC00027	80EC00027	80EC00027	80EC00027	80EC00027
Add-on Praim MediaStream codecs	76AC00006	76AC00006	-	-	-
Garanzia					
1 anno franco fabbrica. Estensione gratuita di ulteriori 2 anni previa registrazione prodotto sul sito web di Praim					
Note:	• Disponibile	◊ Installabile dall'utente limitatamente allo spazio disponibile su disco	◻ Richiede ThinMan Enterprise Edition		
<b>Pram Srl</b> - info@praim.com - www.praim.com - T. +39 0461 420517 - F. +39 0461 420581 - Via Ezio Maccani 191, 38121 TRENTO - ITALY					
I nomi e/o marchi, contenuti in questo documento, appartengono ai rispettivi proprietari. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.					